

SONESSE 30 RTS LI-ION

Электропривод с питанием от встроенной аккумуляторной батареи



Sonesse 30 WF RTS Li-ion (встроенный аккумулятор)

Сравнение Sonesse 30 WT RTS и Sonesse 30 WF Li-ion RTS

ОБЗОР ПРОДУКТА



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



Ограничение для Li-ion
аккумулятора

Somfy +

Малозумная работа



Sonesse 30 RTS Li-ion это малозумный электропривод

для малоразмерных/легких интерьерных систем.

Подзаряжаемый встроенный в привод аккумулятор (Li-ion),
встроенный радиоприемник RTS и настраиваемая функция
управления углом поворота ламелей для жалюзи.

Применение в интерьере. Установка внутри двойного стекла не возможна



Рулонная
штора



Зебра



Отвес



Плиссе*



Жалюзи*

*применение CTS40

ТИП ВАЛОВ:

- Круглый и октогональный валы 40 мм
- Louvolite 40 и 45
- Hunter Douglas 37
- Acmeda 45
- Rollease 32



ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Встроенный аккумулятор

Подзарядка возможна от солнечной панели или блока питания



Настройка промежуточного положения «My»

Вызов одним нажатием на пульте управления



Энергонезависимость

Простая быстрая установка



Совместимость с пультами управления серии «Modulis»

Управление углом поворота центральным колесом пульта



Плавный старт и остановка

Плавность работы конструкции



Настраиваемая скорость вращения

От 10 до 28 об/мин



Индикатор низкого заряда аккумулятора

Зелены/красный свет



Тонкая конструкция головы привода

Тонкая голова привода светлого цвета сливается с большинством стандартных креплений

Somfy + для профессионала

- + Спящий режим: для предотвращения нежелательного программирования
- + Режим транспортировки: для предотвращения работы привода при транспортировке и сохранении батареи

Somfy + для пользователя

- + Подзаряжаемый встроенный Li-ion аккумулятор
- + Работа привода при нагрузке*

*с ограничением: скорость уменьшается до 20 об/мин без возможности регулировки



Управление углом поворота ламелей

Возможность управление углом наклона ламелей жалюзи

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для профессионалов

Простая интеграция

- Тонкая голова привода светлого цвета сливается с большинством стандартных креплений
- Отсутствие внешнего контейнера для батареек
- Режим транспортировки: для предотвращения работы привода при транспортировке и сохранении батареи

Простая установка

- Отсутствие проводного подключения
- Не требуется специальных электротехнических знаний
- Спящий режим: для предотвращения нежелательного программирования

Быстрая настройка

- Кнопка программирования на голове привода
- Установка конечных положений с помощью пульта управления

Надежность и выгода

- Безопасный радио протокол RTS
- Качество и известность бренда Somfy

Для конечных пользователей

Удобство и комфорт

- Тихий привод
- Простое управление с помощью радиопульта
- Настраиваемое промежуточное положение Му
- Плавная работа и регулируемая скорость

Эстетика установки

- Быстрый и аккуратный монтаж без повреждения стен
- Тонкая голова привода светлого цвета сливается с большинством стандартных креплений

Простота использования

- Подзаряжаемый аккумулятор (автономная работа до одного года)
- Светодиод, сигнализирующий о низком заряде аккумулятора

Надежность и безопасность

- Отсутствие проводов и шнуров, нет риска удушья
- Качество и гарантия Somfy

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	12 В постоянного тока
Степень защиты	IP 30 (применение только в отапливаемых помещениях)
Тип концевых выключателей	Электронный
Рабочая температура	0°C до 60°C
Температура хранения	-20°C до 60°C
Класс защиты	Class III
Антенна	Длина 15 мм, не допускается укорачивание, контакт с металлическими поверхностями. Возможен изгиб в разных направлениях для улучшения приема.
Длина (мм)	650 мм + штекер
Мин Ø вала (внутренний):	28,8 мм

Момент вращения	2 Нм
Номинальная скорость вращения	20 об/мин
Диапазон настройки скорости	10-28 с шагом 1-2 об/мин
Уровень шума	44 дБ
Радио протокол	RTS
Радио частота	433.42 MHz
Работа без подзарядки	Номинально 10 месяцев*
Срок службы	5 000 циклов (при 2 м высоты и диаметре вала 32 мм) - EN 13120
Питание	Li-ion встроенная аккумуляторная батарея
Индикатор низкого заряда	Светодиод

* для оптимальной работы необходимо соблюдать рекомендации по размерам и весовым нагрузкам

Номенклатурные номера

Привод:

- 1003128 SONESSE 30 WF RTS 2/20 LI-ION

Комплектующие:

- 9020676 Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) под посадку адаптеров Sonesse 40
- 9020675 Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) вал Louvolite 40 мм
- 9014333 Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) вал Louvolite 45 мм
- 9020699 Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) вал HD 37 мм
- 9021018 Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) вал Acmeda 45 мм
- 9021036 Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) усиленный вал Acmeda 45 мм
- 9021037 Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) вал HD Qantum 37 мм
- 9020674 Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) вал Rollease 38/1,5 мм

Запасные части:

- 9020675 Зарядное устройство Sonesse 30 WireFree 230/12 В
- 9020673 Удлинитель зарядного кабеля 2,4 м

5 ВОПРОСОВ ПРО АККУМУЛЯТОРЫ

1. Как долго будет работать привод Somfy со встроенным аккумулятором до перезарядки литий-ионных батарей?

Пользователи могут ожидать примерно 1 год работы, прежде чем аккумулятор нужно будет перезарядить. Расчет основан на среднем размере рулонной шторы 180 x 180 см, при работе один цикл в день.

2. Сколько циклов работы рулонной шторы можно ожидать при одном заряде батареи?

Somfy используют высококачественные литий-ионные аккумуляторы, которые были протестированы для обеспечения питания 500 циклов вверх / вниз на одном заряде. Конечно эта величина зависит от размера, веса и того, как часто используется штора.

3. Сколько раз можно заряжать литий-ионные аккумуляторные батареи?

Испытания Somfy, которые включали работу под нагрузкой, спящий режим и активный режим радиоприемника, а также общее тестирование жизненного цикла, показывают, что литий-ионные батареи могут быть перезаряжены приблизительно 500 раз, что обеспечивает продолжительную, надежную работу.

4. Должен ли пользователь когда-нибудь заменить литий-ионные аккумуляторные батареи?

Как и все батареи, литий-ионные батареи могут потребовать замены. Повышенная частота зарядки аккумулятора может указывать на то, что батарея медленно теряет свою емкость. Если вы столкнулись с такой проблемой, то аккумуляторную батарею, скорее всего, придется заменить. Замена литий-ионных батарей, используемых в продуктах Somfy производится специалистами сервисных центров Somfy. Это услуга позволяет пользователям продолжать использовать свои рулонные шторы и избежать дорогостоящей замены всей системы.

5. Какая гарантия на продукты Somfy?

Somfy дает 5-летнюю гарантию на все двигатели и элементы управления, начиная с даты производства, указанной на каждом продукте.

Цены

Артикул	Наименование	Цена, ₽ (с НДС)
1 003 128	SONESSE 30 WF RTS LI-ION 2/28	21 900,00
9 020 810	Зарядное устройство Sonesse 30 WireFree 230/12 В	1 300,00
9 020 673	Удлинительный кабель 2,4 м для зарядного устройства	300,00
9 020 676	Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) под посадку адаптеров Sonesse 40	200,00
9 020 675	Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) для вала Louvolite 40	300,00
9 014 333	Адаптер, переходник, крепление, винт и шайба (к-т) для вала Louvolite 45	900,00
9 020 699	Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) для вала HD 37	470,00
9 021 018	Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) для вала Acmeda 45	400,00
9 021 036*	Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) для усиленного вал Acmeda 45	400,00
9 020 674*	Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) для вала Rollease 38/1,5	300,00
9 021 037*	Адаптер, переходник, винт и шайба (к-т) для вала HD Qantum 37	470,00