

Защелки электромеханические с короткой планкой нормально-закрытые ST-SL131NC и ST-SL131MNC

Электромеханические защелки ST-SL131NC и ST-SL131MNC предназначены для работы в составе систем контроля доступа с электронным управлением блокировкой дверей. Защелки используются совместно с механическими замками с косым ригелем и врезаются в дверной косяк вместо стандартной ответной части. Благодаря своему врезному монтажу защелки не нарушают дизайн двери и прекрасно подходят для решений, когда уже эксплуатирующийся объект с дверями, оснащенными механическими замками, необходимо оборудовать системой контроля доступа с минимальными затратами и переделками конструкции дверей.

Защелки ST-SL131NC и ST-SL131MNC являются нормально-закрытыми и разблокируются при подаче питания, а блокируются при отключении. Модель защелки ST-SL131MNC имеет встроенный датчик положения ригеля.



Функциональные параметры

- Сила удержания 800 кг
- Запирающий механизм выполнен из нержавеющей стали
- Нормально-закрытый режим работы
- Датчик положения ригеля (для ST-SL131MNC)
- Короткая планка
- Нарботка на отказ 1.000.000 циклов

Технические параметры

Параметры	Значение	
	ST-SL131NC	ST-SL131MNC
Модель:	ST-SL131NC	ST-SL131MNC
Режим работы:	НЗ	
Датчик положения:	Нет	НЗ, НР, ОБЦ
Материал планки:	Сталь с покрытием	
Напряжение питания:	12 В (DC)	
Потребляемый ток:	450 мА	
Рабочая температура:	от -10 до +55 °С	
Рабочая влажность:	10% - 90%	
Габариты:	160 x 25 x 31 мм	
Опционально:	Ответная часть: ST-SL120DL или ST-SL010DL	

Аксессуары для электромагнитных замков

ST-BRxxxL

L адаптер

Кронштейн L типа предназначен для крепления электромагнитных замков на двери, открывающиеся наружу, когда ширина дверной коробки не допускает непосредственный монтаж замка.

- Совместимость – соответствующая значению xxx модель электромагнитного замка
- Материал – алюминий
- Цвет - серебряный



ST-BRxxxLC

LC адаптер

Кронштейн LC типа предназначен для крепления электромагнитных замков на двери, открывающиеся наружу, когда ширина дверной коробки не допускает непосредственный монтаж замка. Декоративная крышка кронштейна позволяет скрыть место крепления замка для обеспечения эстетического вида.

- Совместимость – соответствующая значению xxx модель электромагнитного замка
- Материал – алюминий
- Цвет - серебряный



ST-BRxxxZ

Z адаптер

Кронштейн Z типа предназначен для крепления якоря электромагнитных замков на двери, открывающиеся внутрь.

- Совместимость – соответствующая значению xxx модель электромагнитного замка
- Материал – алюминий
- Цвет - серебряный



ST-BRxxxU

U адаптер

Кронштейн U типа предназначен для крепления якоря электромагнитного замка на стеклянной двери.

- Совместимость – соответствующая значению xxx модель электромагнитного замка
- Материал – алюминий
- Цвет - серебряный



ST-BRxxxI

I адаптер

Кронштейн I типа предназначен для крепления якоря электромагнитного замка на двери без сверления сквозного отверстия.

- Совместимость – соответствующая значению xxx модель электромагнитного замка
- Материал – алюминий
- Цвет - серебряный



ST-BR181I

Скользящая тяга с фиксацией

Кронштейн ST-BR181I предназначен для крепления якоря электромагнитного замка заподлицо с поверхностью двери.

- Совместимость – ST-EL181S
- Материал – нержавеющая сталь
- Цвет - серебряный

