

Брелок Marantec Digital 302

Производитель: Marantec



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение:

Двухканальные пульты ДУ Marantec Digital 302 (433,92 МГц) с фиксированным кодом. Брелки Digital 302 могут управлять двумя различными устройствами контроля доступа, способны закреплять за каждой кнопкой индивидуальный код. Благодаря этой функциональной возможности брелков Digital 302 идеально подходят для использования в частном и коллективном жилом секторе. Простота кодирования: брелки Digital 302 позволяют запоминать код методом «от передатчика к передатчику» с помощью функции самостоятельного определения кода. Таким образом, можно мгновенно получить несколько копий оригинала.

2. Копирование пультов ДУ Marantec Digital 302:

Передача кода с одного пульта на другой производится посредством программатора.

Пульт А - рабочий пульт, с которого необходимо скопировать код.

Пульт Б - новый пульт, который необходимо обучить.

- Соедините мастер-пульт (тот, с которого нужно перенести код - Пульт А) с новым пультом (тот, на который нужно перенести код - Пульт Б) при помощи программатора.
- Нажмите и удерживайте на Пульте А ту кнопку, код с которой необходимо скопировать на Пульт Б.
- Удерживая кнопку на Пульте А, нажмите соответствующую кнопку на Пульте Б.
- Через четыре секунды индикатор на Пульте Б загорится ровным светом. Новый пульт запрограммирован.

Внимание! Если код переписан неверно, придется полностью повторить процедуру копирования пульта.